

取付方法と、ご注意いただきたいいくつかの項目


シャンデリアについて

- 下記の吊り下げ照明は直付けタイプにつき、有資格者による電気工事が必要です。
- フランジ下のチェーンの基本長は1,000mmです。

BIG DOME PENDANT
FONTAINE CHANDELIER
ALTAIR PENDANT
VEGA PENDANT



NOVA BIG PENDANT



※フランジの色はチェーンと同色です。

- 下記の吊り下げ照明には下図のコード収納式フランジ(引掛けシーリング方式)が付属しています。
- 天井器具から器具シェード取付部分まで、約100mmから970mmの範囲で調整できます。

NOVA PENDANT
TARA PENDANT
CORON PENDANT



電球について

- ライティングコレクションの商品には、灯数分の電球が付属されています。
- カタログ内に記載されている指定の口金で、指定のワット数以下の電球を使用ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は必ずお守りください。

※次の絵表示の区分は、表示内容を守らずに、誤った使用をした時に生じる危険や損害の程度を説明しています。

	警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

※次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
	強制	強制(必ず実行していただくこと)を示します。

⚠ 警告

- ① 表示された電圧(交流100/10ボルト)以外の電圧での使用はしないでください。火災、感電の原因となります。
- ① 結線が必要とする器具の取付けは、必ず工事店、電気店(有資格者)にご依頼ください。
- ① 使用電球は器具ごとに定められています。必ず指定の種類のものをお使いください。
- ① 取付け方向が指定されている器具は必ず指定された方向でお使いください。
- ① 器具の取付け箇所が、器具重量に耐えるかどうかを必ず、ご確認ください。また、器具に他のものをぶら下げたり、余計な荷重をかけないでください。
- ① 器具の取付け前に部品、電球の有無、破損を確認し、不備不具合のある場合は取付けを中止してください。
異常な高温、多湿になりうる場所、振動衝撃、粉塵、可燃性、腐食性ガス等の発生するおそれのある場所でのご使用はできません。
- ① 器具はすべて単品での使用を前提に設計、製造されています。
器具同士を集合、密着させたり、他の熱源のそばで使用しないでください。火災、落下、変質の原因になることがあります。
- ① 器具の改造や分解、指定されたアッセンブリーパーツ以外のパーツの使用は、故障、感電、落下、出火、変質の原因になりますので絶対におやめください。
- ① 燃えやすいもの(そばや、可燃性のスプレー缶等)のそばでの使用はしないでください。火災の原因になることがあります。
濡れた手で器具を触ることは、点灯中はもちろん、コンセント電源を抜いた状態でも絶対に行わないでください。感電、及び、器具の故障の原因になります。
- ① すべての器具は防水処理を施してありません。屋外、浴室、及び水のかかる場所でのご使用はできません。

⚠ 注意

- ① 電源コードを無理に折り曲げたり、熱器具に近づけたり、家具等の下敷きしたり、加工したり、傷をつけたりしないでください。また、コンセントを抜く時にコード部分を引っ張らないでください。電源コードが破損して感電、出火の原因になる恐れがあります。また、ペットなどによるコードの破損にもお気をつけください。
- ① 電球、シェード、器具本体を、布、紙、ビニール等で覆った状態で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ① 電球の交換は、感電を防ぐために、必ず電源を落とすか、コンセントプラグを抜いた状態で行ってください。また、消灯直後は器具や、電球が高温になっていますので、消灯後、十分な時間をおいてから交換を行ってください。
単色の塗装、ビニールクロスなどの取付け面などに変色を起こすことがありますのでご注意ください。
- ① 器具の異常に気付いたときは、速やかに使用を中止し、販売店にご相談ください。

Lighting